Puzzi 9/1 Bp

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Polsterreinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp mit extra kurzer Polsterdüse und vielem mehr.

1

2

3

1 Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.

2 Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.

3 Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2022-02-02

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Puzzi 9/1 Bp

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.101-700.0
EAN-Code		4054278680750
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Flächenleistung	**m²/h**	12 / 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	9 / 7
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**kPa**	15
Sprühmenge	**l/min**	0,5
Sprühdruck	**MPa**	0,16 / 0,22
Leistung Turbine	**W**	550
Leistung Pumpe	**W**	4
Aufnahmeleistung	**W**	575
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Laufzeit je Akkuladung	**min**	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Ladestrom	**A**	6
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	7,6
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	11,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	540 × 332 × 460

Ausstattung

Sprühsaugschlauch	**m**	2,5
Transportsicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

PUZZI 9/1 BP
1.101-700.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6


7

8

9

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Handdüsen									
Polsterdüse kurz für Puzzi 9/1 Bp	1	4.130-063.0	1 Stück					Ideal in engen Bereichen wie bei der Fahrzeuginnenreinigung: sehr kurze Polsterdüse in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Polsterreinigung mit dem Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp.	■
Polsterdüse	2	4.130-001.0	1 Stück	32 mm	110 mm			Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einstecken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	□
Sprüh-/Saugschläuche									
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	3	6.394-826.0	1 Stück	32 mm		2,5 m		Standardsprüh-/-saugschlauch.	■
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	4	6.394-375.0	1 Stück	32 mm		4 m		Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.	□
Bodendüsen									
Teppichbodenreinigungsset Puzzi mit Bodendüse 240 mm	5	4.130-007.0	1 Stück	32 mm	240 mm			Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.	□
Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi	6	4.130-008.0	1 Stück	32 mm	240 mm			Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.	□
Steinteppichdüsen									
Steinteppich-/ Hartflächendüse	7	4.130-117.0	1 Stück	32 mm	330 mm			Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseneinsatz.	□
Sonstiges									
Handgriff Puzzi	8	4.130-000.0	1 Stück	32 mm				Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	□
Fugendüse	9	4.130-010.0	1 Stück	32 mm				Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

PUZZI 9/1 BP
1.101-700.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Akkus									
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0						36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Ladegeräte									
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0						Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
Starterkit Akku und Ladegerät									
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0						Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Akkus									
Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0						Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0						Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	□
Ladegeräte									
Universalladegeraet Battery Power+ 18-36	6	2.445-054.0						Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0						Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
Starterkit									
Starter Kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0						Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0						Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.